

NUEVO

TAPA DE PROTECCIÓN DE BORDES

**PROTECCIÓN DE BORDE EFECTIVA** para una amplia gama separadores y paneles laterales de bandejas portacables. Protege todo el contorno del perfil, incluidos los bordes de estabilización.

**AHORRO DE TIEMPO** al deslizar simplemente las tapas protectoras sobre los extremos del perfil, incluso para perfiles ya montados

**CONTORNO OPTIMIZADO** sin impedimentos con el uso de tapas para bandeja portacables

**LIBRE DE SILICONA**

**VERSÁTIL** para espesores de material de 1.5 y 2.0 mm

## Par de tapas protectoras


Referencia	Color	Alto H mm	Código EAN	Peso en kg por 100 pares	Unidad de embalaje
K03 SKKSA 60	negro	58	227471	0,92	25 pares

para cubrir los extremos de las bandejas portables / separadores con una altura de borde de 60 mm y un grosor de material de 1.5 a 2 mm para proteger los cables instalados

**¡El par de tapas protectoras debe colocarse en áreas de peligro personal!**  
El par consta de una versión izquierda y una derecha.

Aplicación: Bandejas portables RSUS 60..., RS 60... y RSU 60..., así como separadores RW 60-2.0...

Para garantizar que las tapas protectoras se puedan colocar sin problemas, se debe dejar una distancia de al menos 25 mm desde los extremos de la bandeja portables/separador.



## Par de tapas protectoras


Referencia	Color	Alto H mm	Código EAN	Peso en kg por 100 pares	Unidad de embalaje
K03 SKKSA 100	negro	98	227495	1,44	25 pares

para cubrir los extremos de las bandejas portables / separadores con una altura de borde de 100 mm y un grosor de material de 1.5 a 2 mm para proteger los cables instalados

**¡El par de tapas protectoras debe colocarse en áreas de peligro personal!**  
El par consta de una versión izquierda y una derecha.

Aplicación: Bandejas portables RSSKP 100-..., RSSUP 100-... y RSQLS 100.100 AL OV, así como separadores RW 100-... y RTSQF 100-...

Para garantizar que las tapas protectoras se puedan colocar sin problemas, se debe dejar una distancia de al menos 25 mm desde los extremos de la bandeja portables/separador.



## Par de tapas protectoras

Referencia	Color	Alto H mm	Código EAN	Peso en kg por 100 pares	Unidad de embalaje
K03 SKKSA 110	negro	108	227488	1,57	25 pares

para cubrir los extremos de las bandejas portables / separadores con una altura de borde de 110 mm y un grosor de material de 1.5 a 2 mm para proteger los cables instalados

**¡El par de tapas protectoras debe colocarse en áreas de peligro personal!**  
El par consta de una versión izquierda y una derecha.

Aplicación: Bandejas portables RSSKP 110..., RSSUP 110..., RSQLS 110.100 AL OV, RSBS 110..., RS 110..., RSU... y RSV 110..., así como separadores RW 110-... y RTSQF 110-...

Para garantizar que las tapas protectoras se puedan colocar sin problemas, se debe dejar una distancia de al menos 25 mm desde los extremos de la bandeja portables/separador.

